REV: 0

Anschlussbelegung für Adapter

ADA-LD101WX1

ADA-LD101WX1 FI-X30		LD101WX1 AXE644124	
0-	1	15	0-
0+	2	17	0+
GND	3	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
1-	4	21	1-
1+	5	23	1+
GND	6	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
2-	7	27	2-
2+	8	29	2+
GND	9	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
C-	10	33	C-
C+	11	35	C+
GND	12	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
3-	13	39	3-
3+	14	41	3+
GND	15	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
VCC 3,3V	16	1,2,3	VCC 3,3V
VCC 3,3V	17	1,2,3	VCC 3,3V
GND	18	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
GND	19	6,7,13,19,25,31,37,43	GND
IOVDD	20	4	IOVDD
SDA	21	10	SDA
SCL	22	11	SCL
LED_EN	23	12	LED_EN
LED_PWM	24	9	LED_PWM
VDD 12V	25	32,34,36,38,40	VDD 12V
VDD 12V	26	32,34,36,38,40	VDD 12V
VDD 12V	27	32,34,36,38,40	VDD 12V
LED_GND	28	20,22,24,26,28	LED_GND
LED_GND	29	20,22,24,26,28	LED_GND
LED_GND	30	20,22,24,26,28	LED_GND

Notizen:

GND-BUS: 6,7,13,19,25,31,37,43